Pinout ESP32 WeMos Lolin32 by Doc Cool (cool-web.de)

	3V3		GND	
	Reset/En		TX	1
36	A0		RX	3
39	A3		3V3	
32	A4		SCL	22
33	A5		SDA	21
34	A6		GND	
35	A7		GND	
25	DAC1 (A18)		MISO	19
26	DAC2 (A19)		MOSI	23
27	Touch7		SCK	18
14	Touch6		SS/LED	5
12	Touch5		3V3	
13	Touch4			17
	5V			16
	GND		Touch0	4
			Touch1	0
			GND	
			Touch2	2
			Touch3	15